

PORTEMETAL

FICHE TECHNIQUE ACCESSOIRES

FABRICANT	MODELE
ISEO	SERRURE ELEC REF : CR1E/CR3E

Fermeture contrôlée extérieurement par un interrupteur ou dispositif de contrôle.
Ce dispositif fourni 12Vdc à la serrure, permettant son ouverture.

Ces serrures sont disponibles pour portes à un vantail ou pour les vantaux actifs des portes à doubles vantaux.
Deux modèles:

- CR1E: Serrure électromécanique coupe-feu standard.
- CR3E: Serrure électromécanique pour barre anti-panique

Serrure Electromécanique
CR1E
CR3E



Information de fonctionnement:

a) Temps que l'inducteur est alimenté correctement, avec tension et polarité adéquat, l'ouverture sera possible en utilisant les poignées d'un côté ou de l'autre de la porte, et cela même si la porte est fermée à clé.

b) Sans tension:

- Le modèle CR1E ne s'ouvrira jamais temps que la porte est fermée à clé.

- Le modèle CR3E ne s'ouvrira jamais du côté des charnières temps que la porte est fermée à clé. u côté de la barre anti-panique (côté opposé aux charnières) cette serrure peut s'ouvrir dans n importe quel cas.

NOTE: La tension électrique est maintenue seulement lorsque le courant électrique est activé.



Ps-1
Passe câble
anti-Sandalisme

	PORTE FERMEE	PORTE OUVERTE
Avec 12Vdc	CR1E Les 2 poignées permettent l'ouverture 	CR1E Les 2 poignées permettent l'ouverture
	CR3E Permettent l'ouverture: poignée et barre 	CR3E Permettent l'ouverture: poignée et barre
Sans 12Vdc	CR1E Aucune des poignées ne permettent l'ouverture 	CR1E Permettent l'ouverture: poignée et barre
	CR3E Poignée ne permet pas l'ouverture 	CR3E Permettent l'ouverture: poignée et barre